



La série PUMA T24 est équipée d'une fonction d'arrêt d'urgence assurant les niveaux de sécurité SIL3 et Ple + Cat3. Le manipulateur T24 est équipé en standard de 3 joysticks proportionnels, 5 switches à leviers, 6 boutons poussoirs et comprend une multitude d'options comme : Les vibreur et buzzer, la communication full duplex pour retour d'information écran, un capteur de chute, un connecteur M12 pour la commande par câble, ou encore l'éclairage du plastron. Le modèle T24 est également pourvu de 2 compartiments pour batteries Li-Ion.



Référence	HY-T24-01
Fréquence	2.4GHz, 16 canaux de fréquence (2405 - 2480 MHz)
Technologie radio	Modulation DSSS
Combinaison de code	32 bits - 4 294 967 295 possibilités
Puissance rayonnée	<100 mW
Joysticks	3 joysticks XY proportionnels
Switchs	1 switch 1/0/1 (retour centre), 2 switchs 1/0/1 et 2 switchs 1/0 (positions maintenues)
Boutons	6 boutons métalliques de côté, 3x côté gauche et 3x côté droit
Écran	Écran LCD graphique couleur, 2,5" (50 x 40mm), résolution 320 x 240px
Retours d'informations	Buzzer, vibreur et écran (images, infos TOR ou analogiques, etc.)
Arrêt d'urgence	Bouton coup de poing SIL3 selon IEC 61508 et Ple + Cat 3 selon EN/ISO 13849-1
Portée	~200m en champ libre (réglable)
Batteries	2x batteries LI-ion amovibles rechargeables (fonctionne sur une batterie à la fois)
Durée de fonctionnement	~ 10h (par batterie)
Consommation	~ 150mA
Dimensions	~ 330 x 179 x 147 mm
Poids	~ 2000 g
Protection	IP 65
Gamme de température	-20 à +70°C
Certifications	CE, FCC, IC
Récepteurs associés	Tous les récepteurs de la gamme Puma
Nombre maximum de récepteurs	32 (8 récepteurs maximum dans la même cession)

PUMA



Entièrement customisable

Nous pouvons entièrement configurer les manipulateurs Puma et composer avec la plupart des dispositifs de commandes existants comme les interrupteurs à bascule, boutons poussoirs, joysticks et leviers, potentiomètres, interrupteur à clef, etc. Combiné à l'écran graphique et au plastron personnalisé, nous pouvons créer un ensemble émetteur-récepteur correspondant parfaitement à chaque solution.



Clef de verrouillage



Potentiomètres



Leds et switches
de couleur



Leviers proportionnels



Joystick XYZ

Accessoires

M830040	Ceinture abdominale pour manipulateur Puma
M769755	Station de charge 5VDC pour batterie amovible M245060
M245060	Batterie amovible Lithium-Ion pour manipulateur Puma
M769780	Chargeur 230VAC/5VDC pour émetteur ou station de charge
M769746	Chargeur allume-cigare pour émetteur ou station de charge, 12-24VDC/5VDC
M772020	Pack batteries : 2x batteries M245060 + 1x support M769755 + 1x chargeur M769780



M830040



M769755



M245060



M769780



M769746

SAFE SMART STRONG

Tele Radio France

16, rue Olympe de Gouges · 38400 Saint Martin d'Hères
04.28.70.80.70 · info@tele-radio-fr · www.tele-radio.fr