

Tiger

Émetteurs TG-T9/TG-T11



Grâce à sa communication duplex, la série Tiger est équipée d'une fonction d'arrêt d'urgence assurant les niveaux de sécurité SIL3 et PLe. Les émetteurs se déclinent en 6, 8, 10 ou 12 boutons avec la possibilité d'avoir un afficheur LCD pour des retours d'informations (TOR ou analogiques) provenant du récepteur ou encore l'affichage du canal de la fréquence, l'état de la batterie, le choix du récepteur etc. La fonction double vitesse est possible sur tous les boutons et l'état des Leds est également paramétrable.



TG-T9-1



TG-T9-2



TG-T11-4



TG-T11-5

Référence	TG-T9-1	TG-T9-2	TG-T11-4	TG-T11-5
Fréquence	433MHz, 69 canaux			
Technologie radio	Modulation FM bande étroit			
Combinaison de code	4.200.000.000			
Puissance rayonnée	10mW (50 ohms)			
Nombre de bouton	8 x 2	6 x 2	10 x 2	12 x 2
Retour d'informations	8 Leds	6 Leds + afficheur	10 leds + afficheur	12 leds + afficheur
Arrêt d'urgence	Bouton coup de poing SIL3 selon IEC 61508 et PLe selon EN/ISO 13849-1			
Portée	~ 400m en champ libre (réglable)			
Batteries	Li-ion interne rechargeable		Li-ion amovible rechargeable	
Durée de fonctionnement	~ 30h	~ 15h	~ 16h	~ 24h
Consommation	~ 45 à 250mA			
Dimensions	~ 160 x 76 37 mm		~ 210 x 80 x 40 mm	
Poids	~ 300 g		~ 400 g	
Protection	IP 66			
Gamme de température	-20 à +55°C			
Certifications	CE, G Lloyd			
Récepteurs associés	Tous les récepteurs de la gamme Tiger			
Nombre maximum de récepteurs	6	4	8	10

Tiger

Face avant sur mesure

Les faces avant pour les télécommandes sont personnalisables, sur mesure, même à l'unité. Ces films industriels résistent à un usage intensif, aux huiles et substances abrasives. Les faces peuvent être personnalisées avec les couleurs, textes et police de votre société. Les faces sur mesure ont également un rôle de sécurité : des symboles clairs correspondant à votre application spécifique permettent d'exclure les erreurs commises pendant le fonctionnement.



Accessoires

M193000	Face avant standard «monorail» pour TG-T9-2
M192900	Face avant standard «pont» pour TG-T9-1
M192904	Face avant standard «monorail» pour TG-T9-1
M192801	Face avant standard «pont» pour TG-T11-4
M192800	Face avant standard «pont» pour TG-T11-5
M769755	Station de charge 5VDC pour batterie amovible M245060
M245060	Batterie amovible Lithium-Ion pour TG-T11
M769780	Chargeur 230VAC/5VDC pour émetteur ou station de charge
M769746	Chargeur allume-cigare pour émetteur ou station de charge, 12-24VDC/5VDC
M772020	Pack batteries : 2x batteries M245060 + 1x support M769755 + 1x chargeur M769780
CO-T9	Housse de protection pour TG-T9
CO-T11	Housse de protection pour TG-T11
M830011	Holster de rangement pour TG-T9 et TG-T11
D15-10	Support de rangement et charge pour TG-T11
D15-4	Support de rangement et charge pour TG-T9



M193000

M192900

M192904

M192801

M192800

M769755

M245060

M769780

M769746



CO-T9



CO-T11



M830011



D15-10



D15-4

SAFE SMART STRONG

Tele Radio France

16, rue Olympe de Gouges · 38400 Saint Martin d'Hères
04.28.70.80.70 · info@tele-radio-fr · www.tele-radio.fr